



## הוראות הפעלה – FD110

1.6.2016

א. כללי:

1. משקלי דלפק דגם GE30(AM), מופעלים על ידי סוללה נטענת. הטעינה מתבצעת בעזרת כבל מתח 220VAC ישירות למכשיר.

♦ לפני הפעלה ראשונה יש לטעון את המכשיר למשך 12 שעות לפחות.

2. המשקל כולל תצוגה כפולה, למוכר מקדימה, וללקוח מאחור. התצוגה הקדמית מוארת. ההפעלה נעשית ע"י מפסק הממוקם בדופן המשקל.

3. ניתן לבצע במשקל פעולות סיכום של מוצרים בשקילה וללא שקילה.

### הוראות הפעלה.

הדלקת המכשיר מתבצעת ע"י מפסק OFF/ON בדופן השמאלית של המשקל. לאחר הדלקת המכשיר מתבצעת בדיקה עצמית (ספירה כלפי מטה) ובסופה נדלק המשקל על 0.

איפוס המשקל ע"י לחצן z.

ביצוע טרה ע"י לחצן t.

### ב. פעולת מכירה.

1. הנח מוצר על המשקל והקש את מחירו לק"ג.

משקל / ק"ג

מחיר / ק"ג

משקל המוצר

מחיר לק"ג כפי שהוקלד ע"י המוכר

לתשלום (שקלים)

המחיר לתשלום בש"ח

מחיר המוצר לק"ג האחרון שהוקלד נשמר עד להקלדת מחיר חדש. תיקון המחיר יבוצע ע"י לחיצה על לחצן CE.

2. הנח מוצר חדש על המשקל והקש את מחירו. כך ניתן להמשיך ללא הפסקה.



## ג. זכרונות

1. מחיר מצטבר – כאשר יש צורך במחיר מצטבר לחץ על לחצן M+.  
התצוגה התחתונה תראה את הסך הכל בש"ח, והתצוגה הימנית תראה את מספר השקילות.  
להמשך השקילות הנח מוצר חדש והקש את מחירו לק"ג.
2. המשקל שומר בזיכרון עד 20 פעולות.
3. לחצן MR מראה לפי סדר, את כל השקילות שנעשו, ובסוף גם את הסה"כ. ניתן להוסיף תשלום ידוע (ללא שקילה) ע"י לחיצה על לחצן הסכום ואח"כ לחצן +.
4. לחץ על לחצן CE לחזרה לתצוגה רגילה.
5. מחיקה מהזיכרון.
  - אפשר למחוק את כל הזיכרון ע"י לחיצה על לחצן MC כאשר תצוגה בצב רגיל.
  - בכדי למחוק פריט אחד מסה"כ: לחץ על לחצן MR עד שיופיע הפריט הרצוי ולחץ על לחצן MC.
- ד. חישוב לפריטים זהים.  
אם יש מספר פריטים זהים. קודם הקש כרגיל את מחיר המוצר, לחץ על לחצן QTY ואת הכמות, אח"כ לחץ על לחצן +.
- ה. חישוב עודף.
  - לחץ על לחצן CH, והקש את התשלום מהלקוח.
  - ♦ חלון "לתשלום" מראה את התשלום הנדרש.
  - ♦ חלון "משקל/ק"ג" מראה את התשלום מהלקוח.
  - ♦ חלון "מחיר/ק"ג" מראה את העודף המגיע ללקוח.
- ו. אמצעי זהירות.
  - ♦ הנח את המאזניים במקום ישר ויציב.
  - ♦ נקה את המאזניים במטלית לחה בלבד, המנע משפיכת מים או חומרים ממיסים שונים.
  - ♦ טמפרטורת עבודה רצויה בין 40-5 מעלות.
  - ♦ נורת טעינה אדומה מצינת מצבר לא טעון
  - ♦ נורת טעינה ירוקה מצינת מצבר טעון
- ז. מידע על שרות
  - ♦ המוצר שסופק לך יצא מחברת גלעוז אלקטרוניקה לאחר שעבר את אישור משרד המסחר והתעשייה ונמצא תקין ומכיל.
  - ♦ אם נתקלת בבעיה כל שהיא, אנא פנה למרכז השרות של חברת גלעוז אלקטרוניקה 03-9023456
  - ♦ פתיחת המכשיר וטיפול ע"י גורם שאינו מוסמך מבטל את האחריות שניתנה על המשקל.